

Service Manual

Colour Television EURO 3HW Chassis

TX-W32D2F

Safety		Adjustments		Notes Service Support About.... GO BACK EXIT
--------	------------------------	-------------	------------------------	--

Service Manual



TELEVISORE A COLORI TX-W32D2F TELAIO N. EURO-3HW

Caratteristiche

Alimentazione :	220 - 240 V AC, 50Hz
Consumo :	173W
Impedenza dell' antenna :	75W unbalanced, Coaxial Type
Sistema di Ricezione:	PAL B/G, D/K, I, H, PAL - 60 SECAM B/G, D/K, L/L' M.NTSC, NTSC (Solo ingresso AV)
Canali Ricezione:	VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALY) VHF A - H (ITALY) VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (HYPERBAND)
Frequenze	intermedie
Video	38.9MHz, 34MHz
Sound	32.9MHz, 33.4MHz 33.16MHz, 32.4MHz 40.4MHz, 34.05MHz, 33.05MHz 34.65MHz, 34.47MHz, 34.5MHz
Colore	
Video / Audio Prese :	
AUDIO MONITOR USCITA	Audio (RCA x 2) 500 mV rms 1kW
AV1 INGRESSO	Video (21 pin) 1 Vp-p 75W Audio (21 pin) 500 mV rms 10kW RGB (21 pin)
AV1 USCITA	Video (21 pin) 1 Vp-p 75W Audio (21 pin) 500 mV rms 1kW

AV2 INGRESSO	Video (21 pin) 1 Vp-p 75W Audio (21 pin) 500 mV rms 10 kW S-Video IN Y : 1 Vp-p 75W (21 pin) C : 0.3 Vp-p 75W
AV2 USCITA	Video (21 pin) 1 Vp-p 75W Audio (21 pin) 500 mV rms 1kW Selectable output (21 pin)
AV3 INGRESSO	S-Video IN Y : 1 Vp-p 75W (4-pin) C : 0.3 Vp-p 75W Audio (RCA x 2) 500 mV rms 10kW Video (RCA x 1) 1 Vp-p 75W
AV4 INGRESSO	Video (21 pin) 1 Vp-p 75W Audio (21 pin) 500 mV rms 10kW
AV4 USCITA	Video (21 pin) 1 Vp-p 75W Audio (21 pin) 500 mV rms 1kW
Tensione all' anodo :	30.5 kV "1kV
Tubo catodico :	W76LFC185X05 82 cm 106_ deflection
Potenza audio :	2 x 20W (Sinistro/Destro) (Musicali) 26W (3D Bass) (Musicali) 8 W Impedance
Cuffia	8 W Impedance
Accessori :	Telecomando R6 (UM3) Batterie
Dimensioni :	Altezza : 553mm Larghezza : 862mm Profondità : 555mm
Peso netto	52kg

Le caratteristiche possono variare senza preavviso.
Peso e dimensioni sono approssimate

Indice


Norme Di Sicurezza	2
Ubicazione Del Controlli	3
Consigli Per L'assistenza	3
Self Check	6
Valori di allineamento	5
Procedura di Taratura	6
Forma D' onda	7
Vista Lato Componenti	11
Schema a blocchi	19
Schema Elettrico	21
Ubicazioni Del Componenti	29
Elenco Parti Di Ricambio	30

NORME DI SICUREZZA

Precauzioni

1. E' Consigliabile utilizzare un trasformatore di isolamento prima di eseguire ogni intervento sul telaio.
2. Durante l'assistenza, verificare lo stato dei conduttori specialmente nei circuiti ad alta tensione. In caso di corto circuito, sostituire tutti le parti surriscaldate o danneggiate.
3. Dopo l'assistenza, assicurarsi che tutti gli accorgimenti di protezione (isolatori, schermi, isolatore R-C, ecc) siano correttamente installati.
4. Quando il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi, scollegarlo dalla rete.
5. Alta tensione (31.5kV) è presente quando il televisore è in funzione. Utilizzare il televisore senza il pannello posteriore comporta il pericolo di scosse elettriche dai circuiti di alimentazione. L'assistenza deve essere eseguita solo da personale specializzato a conoscenza delle necessarie precauzioni da adottare. Prima di intervenire sul cinescopio, scaricare a massa l'anodo dello stesso.
6. Dopo l'assistenza assicurarsi di eseguire le seguenti prove di dispersione per prevenire rischi di scossa elettrica all'utente.
4. Verificare ogni parte metallica esterna misurando la tensione ogni volta.
5. Invertire la presa AC di alimentazione e ripetere le misure precedenti.
6. Il potenziale in ogni punto non deve superare 1.4V RMS; in caso superi questo valore, c'è pericolo di scossa elettrica e il televisore deve essere riparato e controllata prima di essere riconsegnato al proprietario.

Esempio di collegamento per la dispersione a caldo



Controllo a freddo di dispersione

1. Disinserire il cavo di alimentazione e cortocircuitare i due terminali
2. Azionare l'interruttore di accensione.
3. Collegare uno strumento per la misure di resistenza con segur : un puntale sulla spina del cavo di alimentazione e l'altro sul telaio del televisore o su una parte metallica (ad esempio viti) collegate telaio. Se la parte metallica ha un collegamento col telaio la lettura dovrà essere compresa tra i valori 4MW e 20MW ; se la parte metallica non ha un collegamento con il telaio la lettura dovrà essere.

Controllo a caldo di dispersione

1. Inserire la spina nella presa di corrente. Non usare un trasformatore di isolamento per questo controllo.
2. Collagare una resistenza da 2KW 10W in serie con una parte metallica esterna del televisore e con un punto di terra (esempio: tubi dell'acqua).
3. Utilizzare un voltmetro AC con sensibilità 1000W/Volt o più per misurare il potenziale ai capi della resistenza.

Radiazioni raggi X

Precauzioni :

1. La sezione ad alta tensione e il cinescopio sono sorgenti di raggi X.
2. In caso di utilizzo di una sonda per alta tensione, assicurarsi che la stessa sopporti 31.5kV senza pericolo di emissione di raggi.

NOTA : E'importante verificare periodicamente la funzionalità del misuratore di tensione.

1. Regolare la luminosità al minimo.
2. Misurare l'alta tensione. La lettura dovrà essere 30.5kV _1kV, (se è necessario un immediato intervento tecnico per prevenire danni).
3. Per prevenire la possibilità di emissione di raggi X, è indispensabile utilizzare il cinescopio specificato.

UBICAZIONE DEI CONTROLLI




Fig.2

CONSIGLI PER L'ASSISTENZA

Come rimuovere il pannello posteriore

1. Rimuovere le 10 viti (A) come indicato in Fig.3/Fig.4




Fig.3.

Fig.4

Service Mode

Il telecomando serve anche per impostare e memorizzare le regolazioni con l'eccezione della regolazione di cut-off che deve essere sempre fatta precedentemente alle regolazioni di servizio.

Eseguire le regolazioni in accordo con il display sullo schermo. Il display sullo schermo mostra le variazioni approssimative della CCU.

1. Regolare i bassi al massimo, e gli Acuti al Minimo, premere il tasto REVEAL sul telecomando e contemporaneamente il tasto -/v posto nella tastiera del TV. (Con il TELECOMANDO SERVICE TZS2EK004 premere il tasto SERVICE e contemporaneamente il programma zero)
2. Premere i tasti ROSSO o VERDE per selezionare le Funzioni.
3. Premere i tasti GIALLO o BLU per modificare i valori
4. Premere il tasto "STR" sulla tastiera del TV per memorizzare la regolazione eseguita.
5. Per uscire dal service mode occorre premere il tasto " N " sul telecomando.

NOTA: Questo TV ha l'opzione per utilizzare la "MEMORY PACK", che vi permette di trasferire i canali sintonizzati nel TV e viceversa. La "MEMORY PACK" si può utilizzare solo con il telaio "EURO-3HW".

Come usare la Memory Pack

Procedura da TV a unità di memoria

1. Inserire l'unità di memoria nella presa a AV2 21pin, ed accendere il TV.
2. Entrare nel service mode come da spiegazione sopra riportata. Lo schermo visualizzerà:-

Program
External>>TV

3. Premere il tasto BLU sul telecomando; lo schermo TV visualizza:-

Program
TV>>External

4. Premere il tasto STORE (archivio) sul TV; lo schermo TV visualizza:-

Storing

5. Tutti i dati di sintonia archiviati nel TV vengono trasferiti nell'unità di memoria. Questa procedura richiede 2-3 minuti, ed al termine lo schermo visualizza:-

OK!

Procedura da unità di memoria a TV

1. Inserire l'unità di memoria nella presa a AV2 21pin, ed accendere il TV.
2. Entrare nel service mode come da spiegazione sopra riportata. Lo schermo visualizzerà:-

Program
External>>TV

3. Premere il tasto STORE (archivio) sul TV; lo schermo TV visualizza:-

Loading

4. Tutti i dati di sintonia archiviati nell'unità di memoria vengono copiati nel TV. Questa procedura richiede 2-3 minuti, ed al termine lo schermo visualizza:-

OK!

5. I dati di sintonizzazione prelevati dall'unità di memoria sono stati copiati nel TV.
6. Per uscire dal service mode occorre premere il tasto " N " sul telecomando.
7. La procedura è terminata; rimuovere l'unità di memoria.

Errori

Se usando la "MEMORY PACK" avviene un errore il TV lo rileverà e sullo schermo apparirà la scritta:-

Program
Error!

Se questo succede, spegnere il TV e poi ripetere l'operazione. Se si ripete l'errore controllare i collegamenti e la batteria da 9Volt. Nella "MEMORY PACK".

VALORI DI ALLINEAMENTO, ESEMPI:

N.B. I valori indicati sullo schermo sono approssimative.

Funzione di compensazione		Particolarità della posizionatura /Valori di pos.
Ampiezza vert	V-AMP 038	Posizione ottimale
Linearità vert	V-LIN 022	Posizione ottimale
Posizione verticale	V-POS 005	Posizione ottimale
Ampiezza orizz	H-AMP 043	Posizione ottimale
posizione orizz	H-POS 035	Posizione ottimale
EO-ampiezza	E/W-AMP 1 020	Posizione ottimale
EO-ampiezza	E/W-AMP 2 015	Posizione ottimale
Correz-trapezoidale	TRAPEZ-1 004	Posizione ottimale
Vert. DC.	VERT. D.C. 008	Posizione ottimale
Text Position	TEXT POSITION 060	Posizione ottimale
Cutoff	---	Collegare la dei grigi, entrare nel SERVICE MODE fermandosi alla funzione CUT-OFF, porre la sonda dell'oscilloscopio sul catodo del BLU e regolare il potenziometro dello SCREEN nell'eat per ottenere 150V +/- 5V alla base dell' impulso del cut-off.
Cutoff RVB	CUTOFF RGB 032 032 032	Premere il tasto Verde per passare ad altre regolazioni. Regolare per la posizione ottimale.
White RVB	WHITE RGB 032 032 032	Premere il tasto Verde per passare ad altre regolazioni. Regolare per la posizione ottimale.
Sub Brightness	SUB BRIGHT 000	Posizione ottimale

PROCEDURA DI TARATURA

Item/Preparation	Adjustments
REGOLAZIONE +B 1. Ricevere segnale a barre colori 2. Predisporre i controlli: Luminosita' minimo Contrasto minimo Volume minimo	1. Confermare le seguenti alimentazioni. <u>E PCB</u> U5B 5 — 0.5V U8B 8 — 0.5V U8 8 — 0.5V U9 9 — 0.5V U12 11.8 — 0.5V <u>D PCB</u> U5A 5.1 — 0.12/0.1V U5SB 5 — 0.25V U15 15 — 0.7V U16 16.1 — 0.8V U22 22.5 — 1V U38 38 — 1V U47 47.5 — 2.5V U150 150 — 1V U200 204 — 10V

SELF CHECK

Il "SELF CHECK" e'usato per testare le linee "BUS" tra la CPU e le altre sezioni del TV ad essa collegate. Se una di queste viene riconosciuta come "incorretta", due trattini meno (- -) verranno visualizzati al posto di "OK". Per accedervi premere sul telecomando il tasto di STATUS e contemporaneamente il tasto -/v nella tastiera del TV.

:-




















0 — ok	Tuner	8 — --	Dolby Sub	16 — ok	P SDA
1 — ok	VIF	9 — --	Dolby IC for L/R	17 — ok	P
2 — ok	EEPROM	10 — --	Dolby IC for C/R	18 — ok	P SCL3
3 — ok	Sound AV switch1	11 — ok	P S MODE	19 — ok	P SCL4
4 — ok	Video AV switch	12 — ok	P TA0	20 — ok	P SBLED
5 — ok	VDP	13 — ok	P TA1	21 — ok	P OFF
6 — ok	TPU	14 — ok	P TA2	22 — ok	P DEFL
7 — ok	MSP	15 — ok	P TA3	23 — ok	P RAM

Se uno degli ingressi/uscite della "CCU" e' riconosciuta come incorretta, sullo schermo apparira' " - - " invece di "OK".


Hexadezimalcode

09
73
F7
1F
BB
FB
03


FORMA D' ONDA

IC 3501 PIN3 1mS 	IC 3501 PIN4 1mS 	IC601 PIN25 5mS 	IC601 PIN26 5mS 
Q552 COLLECTOR 20mS 	IC 603 PIN 20 5mS 	IC 603 PIN 24 5mS 	IC 603 PIN 22 5mS 
Q502 COLLECTOR 64mS 	IC 1801 PIN 10 20mS 	IC 1803 PIN 12 20mS 	IC 1803 PIN 1 20mS 
IC 1841 PIN 10 5mS 	IC 1801 PIN 26 5mS 	IC 371 PIN 3 20mS 	IC 351 PIN 3 20mS 
IC 361 PIN 3 20mS 	TPY1 5mS 	TPY2 5mS 	TPY3 5mS 

CONTROL BLOCK DIAGRAM



VIDEO AND AUDIO SIGNAL PROCESSING BLOCK DIAGRAM



SCHEMA ELETTRICO

TX-W32D2F

(TELAIO EURO-3HW)

IMPORTANTE

I componenti indicati con  hanno caratteristiche speciali ed importante per la sicurezza. Qualora tali componenti vengano sostituiti, devono essere usati solo quelli specificati dal costruttore.

Nota

1. RESISTENZE

Tutte le resistenze sono al carbone da 1/8W se sono contrassegnate come segue:
I valori sono espressi in OHM W K=1,000 M=1,000,000.

2. CONDENSATORI

Tutti i condensatori sono ceramici 50V, se non sono contrassegnati come segue:
I valori sono espressi in μ F, se non diversamente specificato.

3. BOBINE

I valori sono espressi in μ H, se non diversamente specificato.
Il contrassegno "L" sullo schema elettrico indica la polarità.

4. TEST POINT



Posizione dei Test point

5. MASSA



Massa Telaio (Freddo)



Massa Linea (Caldo)

6. CONTROLLI DI TENSIONE

Le tensioni sono misurate con voltmetro DC alle seguenti condizioni:

Tensione di rete	AC 220 - 240V nominale 50Hz
Segnale campione	segnale barre colore (RF)
Comandi esterni	al massimo

7. Indica il flusso di segnale principale



Video



Audio



Verticale/orizzontale

8. Questo schema elettrico è soggetto a variazioni senza preavviso.

Precauzioni


- Nell'intento di prevenire possibili scosse elettriche evitare contemporaneamente le sensazioni definite calde e fredde.
- Un corto circuito fra le due sensazioni può provocare anomalie nei componenti.
- Nell'utilizzo di uno strumento di misura la massa dello stesso deve essere collegata alla massa del circuito da misurare.
- Le resistenze sotto indicate sono componenti fusibili di sicurezza, e risultano differenziati per valore di corrente.

Nota :

- Nel circuito di alimentazione è presente una sezione le cui tensioni risultano separate dalla massa generale del telaio. Sullo schema elettrico vengono definite aree calde e fredde. Prestare particolare attenzione. Tutti i circuiti escluso quella di alimentazione sono freddi.

PARTS LOCATION

The numbers on the exploded view below refer to the miscellaneous section of the Replacement Parts List



ELENCO PARTI DI

Nota : Componenti contrassegnati sono di sicurezza e devono essere solo con quelli

MISCELLANEOUS COMPONENTS

1)	EUR51922	REMOTE CONTROL	
2)	UR51EC780	BATTERY COVER (REMOTE)	
3)	TKK8E026	SPEAKER REFLECTOR	
4)	TKY8E110	CABINET	▲
5)	TBX8E033	POWER BUTTON	
6)	TKP8E1149	LID	
7)	W76LFC185X05	CRT	▲
8)	THT1062	CRT FIXING SCREW	
9)	TNPA0292AA	Y P.C.B.	▲
10)	TLK8E05123	DEGAUSS COIL	▲
11)	TKU8E00290	BACK COVER	▲
12)	TBM8E1536	MODEL LABEL	
13)	TSX8E0020	POWER CORD	▲
14)	TKP8E1153	AV COVER	
15)	TNPA0295AA	D P.C.B.	▲
16)	TMX8E014	CHASSIS FRAME	
17)	TNPA0291AA	M P.C.B.	▲
18)	TMW8E023	CONTROL BRACKET	
19)	TNPA0294AA	F P.C.B.	▲
20)	TNPA0297AA	G P.C.B.	▲
21)	TNPH0063AA	E P.C.B.	▲
22)	TNPA0317AA	B P.C.B.	▲
23)	TNPA0293AA	H P.C.B.	▲
24)	ENV57D03G3	TUNER	▲
25)	TKP8E1148	NET	
26)	EAGG1218F2	SPEAKER	
27)	EAB10102B2	3D SPEAKER	
	TLK8E05124	GEOMAGNETIC CORRECTION	
	TMX8E015	PCB SUPPORT BRACKET	
	832AG11D-ESL	I.C.SOCKET	
	TBM173052	PANASONIC BADGE	
	TBM8E1532-1	PRESET PANEL	
	TEK6940	LID CATCHER	
	TKP8E1150	FRONT PANEL (LEFT)	
	TKP8E1160	FRONT PANEL (RIGHT)	
	TQB8E2219A	GERMAN INST BOOK	▲
	TQB8E2219B	DUTCH INST BOOK	▲
	TQB8E2219C	ITALIAN INST BOOK	▲
	TQB8E2219D	FRENCH INST BOOK	▲
	TQB8E2219E	SPANISH INST BOOK	▲
	TQB8E2219F	SWEDISH INST BOOK	▲
	TQB8E2219G	NORWEGIAN INST BOOK	▲
	TQB8E2219H	SUOMI INST BOOK	▲
	TQB8E2219J	PORTUGUESE INST BOOK	▲
	TQB8E2219K	DANISH INST BOOK	▲
	TQA8E2023	SCHEMATIC DIAGRAM (ITALY)	▲
	TQB8E2221	ALIGNMENT (ITALY)	▲
	TMW8E017	L.E.D.HOLDER	
	TPC8E4538	OUTER CARTON	
	TPD8E621	TOP CUSHION	
	TPD8E622	BOTTOM CUSHION	
	ECKC1H103JB	CERAMIC 50V 10nF	
	ERC12GK825	SOLID 0.5W 10% 8M2W	
	PCS-068A-1	68 PIN I.C. SOCKET	
	UM-3DEP-2P	BATTERY	

CAPACITORS

C002	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C003	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C004	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C005	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C006	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C007	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C009	ECA1HMR22GB	ELECT	50V	0.22mF
C010	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C014	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C015	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF
C016	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF
C017	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF
C019	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C020	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C022	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C023	ECUV1H681JCX	S.M.CAP	50V	680pF
C024	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C025	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C026	ECUV1H681JCX	S.M.CAP	50V	680pF
C101	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C106	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C108	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C109	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C111	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C113	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF
C115	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C116	ECUV1H030CPX	S.M.CAP	50V	30pF
C117	ECUV1H070DTX	S.M.CAP	50V	70pF
C118	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10mF
C120	ECEA1HKA2R2	ELECT	50V	2.2mF
C121	ECEA1HKA2R2	ELECT	50V	2.2mF
C122	ECUV1C105ZFX	S.M.CAP	16V	1000nF
C123	ECEA1HKA2R2	ELECT	50V	2.2mF
C124	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF
C125	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C126	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C127	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10mF
C128	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C129	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10mF
C130	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C131	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C132	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C133	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C134	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C135	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10mF
C136	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C137	ECUV1H100DCX	S.M.CAP	50V	10pF
C138	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF
C139	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C140	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF
C142	ECUV1H100DCX	S.M.CAP	50V	10pF
C143	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF
C144	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF
C145	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF
C146	ECUV1H120JCX	S.M.CAP	50V	12pF

C148	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF		C506	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	⚠
C150	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10mF		C552	TAC4S6T102JC	CERAMIC	1500V	1nF	
C151	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C553	ECQP1223JZW	FILM	100V	22nF	
C152	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C555	TAC4R6T622JC	CERAMIC	1500V	6.2nF	
C153	ECUV1H080CCX	S.M.CAP	50V	80pF		C556	ECEA2CNR47SB	ELECT	160V	R47mF	
C251	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF		C557	ECKC2H331J	CERAMIC	500V	330pF	⚠
C252	ECUV1H222JCX	S.M.CAP	50V	2.2nF		C558	ECA2EM330B	ELECT	250V	33pF	
C254	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF		C559	ECKC2H101J	CERAMIC	500V	100pF	⚠
C255	ECEA1CN100	ELECT	16V	10mF		C560	ECA1EM332E	ELECT	25V	3.3nF	
C256	ECA1HM330B	ELECT	50V	33pF		C561	ECKC2H561J	CERAMIC	500V	560pF	⚠
C257	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10pF		C562	ECA1JM220B	ELECT	63V	22pF	
C258	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF		C563	TAC7A2D564JC	CERAMIC	200V	0.56mF	
C259	ECUV1H222JCX	S.M.CAP	50V	2.2nF		C564	ECKC1H472J	CERAMIC	50V	4.7nF	
C261	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF		C565	ECQP1223JZW	FILM	100V	22nF	
C262	ECEA1CN100	ELECT	16V	10mF		C571	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1mF	
C263	ECA1HM330B	ELECT	50V	33pF		C572	TAC4R6T682JC	CERAMIC	1500V	6.8nF	
C264	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10pF		C573	ECQF4153JZH	FILM	400V	15nF	
C267	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF		C574	TAC1114Z564A	CERAMIC	400V	0.56mF	
C268	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF		C575	TAC1114Z564A	CERAMIC	400V	0.56mF	
C269	ECA1EM222GB	ELECT	25V	2.2nF		C577	TAC1114Z105A	CERAMIC	400V	1mF	
C270	ECA1EM222GB	ELECT	25V	2.2nF		C580	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C271	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF		C581	ECQF4153JZH	FILM	400V	15nF	
C272	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF		C584	ECKC3D391J	CERAMIC	2KV	390pF	⚠
C273	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF		C585	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV	470pF	⚠
C274	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF		C586	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C275	ECUV1C184KBX	S.M.CAP	16V	0.18mF		C601	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C276	ECUV1C184KBX	S.M.CAP	16V	0.18mF		C602	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C277	ECEA1HU471	ELECT	50V	470mF		C603	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C281	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C604	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C282	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF		C605	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C283	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF		C606	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C352	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22mF		C608	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C353	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF		C609	ECUV1H180JCX	S.M.CAP	50V	18pF	
C354	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	⚠	C610	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF	
C355	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	⚠	C611	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C362	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22mF		C612	ECUV1H332ZFX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C363	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF		C613	ECUV1C474ZFX	S.M.CAP	16V	0.47mF	
C364	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	⚠	C614	ECUV1H332ZFX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C365	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	⚠	C615	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C372	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22mF		C616	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C373	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF		C617	ECA1CM220GB	ELECT	16V	22mF	
C374	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	⚠	C618	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C375	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	⚠	C619	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C381	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF		C620	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C382	ECA0JM471GB	ELECT	6.3V	470pF		C621	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C383	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF		C622	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C384	ECQM2104KZ	FILM	250V	100nF		C623	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C385	ECEA2EU220	ELECT	250V	22mF		C624	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C386	ECKC3D152J	CERAMIC	2KV	1.5nF	⚠	C625	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C395	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF		C626	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C402	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C627	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C403	ECA1AM332E	ELECT	10V	3.3nF		C628	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C404	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C629	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C405	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C630	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C406	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF		C631	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C409	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF		C632	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C413	ECUV1H561KBX	S.M.CAP	50V	560pF		C633	ECUV1H470JCX	S.M.CAP	50V	47pF	
C451	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF		C634	ECA1AM221GB	ELECT	10V	220pF	
C452	ECA1EM332E	ELECT	25V	3.3nF		C635	ECA1HM220GB	ELECT	50V	22pF	
C453	ECEA1HU101	ELECT	50V	100mF		C636	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	
C455	ECEA1HN100	ELECT	50V	10mF		C637	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C456	ECQV1104JZ3	FILM	100V	100nF		C638	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	
C457	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF		C639	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C461	ECUV1C224KBX	S.M.CAP	16V	220nF		C640	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C462	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV	470pF	⚠	C641	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C463	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF		C642	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF	
C464	ECKC1H102J	CERAMIC	50V	1000pF		C643	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C501	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF		C644	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C502	ECQM2683JZ	FILM	250V	68nF		C645	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C503	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	⚠	C646	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C504	ECQB1H223K	FILM	50V	22nF		C647	ECEA1CN470	ELECT	16V	47mF	

C648	ECEA1CN470	ELECT	16V	47mF		C917	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10pF
C651	ECUV1H820JCX	S.M.CAP	50V	82pF		C918	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C654	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF		C919	ECCR2H270J	CERAMIC	500V	27pF
C655	ECUV1E563KBX	S.M.CAP	25V	56nF		C1051	ECKC1H101J	CERAMIC	50V	100pF
C657	ECUV1C474ZFX	S.M.CAP	16V	0.47mF		C1052	ECA1VM470B	ELECT	35V	47pF
C659	ECUV1H821KBX	S.M.CAP	50V	820pF		C1053	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C661	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF		C1102	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C662	ECUV1H470JCX	S.M.CAP	50V	47pF		C1103	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C663	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF		C1104	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100pF
C703	ECUV1C224KBX	S.M.CAP	16V	220nF		C1105	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF
C752	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	⚠	C1106	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF
C803	ECQE2A474MWB	FILM	100V	0.47mF		C1107	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C804	222233510154			0.15mF		C1108	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C806	ECQE6104K	FILM	600V	100nF	⚠	C1109	ECUV1H472KBX	S.M.CAP	50V	4.7nF
C807	ECQB1H473K	FILM	50V	47nF		C1110	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C808	ECQB1H333J	FILM	50V	33nF		C1111	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C810	222233510154			0.15mF		C1112	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C811	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF		C1113	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C812	ECQB1H222J	FILM	50V	2200pF		C1114	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C813	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	⚠	C1115	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C814	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	⚠	C1126	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C815	ECA1CM331B	ELECT	16V	330pF		C1127	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C816	ECQB1H122J	FILM	50V	1.2nF		C1129	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF
C817	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	⚠	C1130	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C818	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	⚠	C1131	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C819	ECOS2GA181DB	ELECT	400V	180pF		C1133	ECUV1C184KBX	S.M.CAP	16V	0.18mF
C820	ECOS2GA181DB	ELECT	400V	180pF		C1134	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C821	ECQB1H222J	FILM	50V	2200pF		C1135	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C822	ECKC3D102J	CERAMIC	2KV	1nF	⚠	C1136	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C823	EEUFA1V221B		35V	220pF		C1137	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C824	ECQB1H121KF3	FILM	50V	0pF		C1138	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C826	ECQB1H473K	FILM	50V	47nF		C1302	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF
C827	ECKCNS332J	CERAMIC	1.2KV	3.3nF	⚠	C1304	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C830	ECQE4105JFW	FILM	400V	1mF		C1305	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C831	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF	⚠	C1306	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C833	ECQB1H682K	FILM	50V	6.8nF		C1307	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C834	ECQB1H471KF3	FILM	50V	470pF		C1308	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C835	ECQB1H152K	FILM	50V	1.5nF		C1309	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C849	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	⚠	C1310	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C851	EQQM1H104J	FILM	50V	100nF		C1311	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C852	ECKC3D102J	CERAMIC	2KV	1nF	⚠	C1312	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C853	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470pF		C1313	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C854	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470pF		C1314	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C855	ECEA1HU102	ELECT	50V	1000mF		C1315	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C856	ECEA1HU471	ELECT	50V	470mF		C1316	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C857	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470pF		C1317	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C858	ECOS2EA271BB	ELECT	250V	270pF		C1318	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C859	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	⚠	C1321	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C861	ECOS2EA221AB	ELECT	250V	220mF		C1322	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C863	ECA1EM222GB	ELECT	25V	2.2nF		C1323	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C864	ECA0JM102GB	ELECT	6.3V	1nF		C1324	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C866	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF		C1325	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C867	ECA1CM222GB	ELECT	16V	2200mF		C1326	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C868	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF		C1327	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C871	ECA0JM102GB	ELECT	6.3V	1nF		C1508	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C872	ECA1CM222GB	ELECT	16V	2200mF		C1509	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF
C901	ECUV1H030CCX	S.M.CAP	50V	30pF		C1518	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C902	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100pF		C1519	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF
C903	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF		C1520	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF
C904	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF		C1521	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF
C905	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF		C1524	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C906	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF		C1525	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C908	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF		C1528	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF
C909	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	⚠	C1529	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C910	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	⚠	C1531	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C911	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF		C1532	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF
C912	ECEA2EU220	ELECT	250V	22mF		C1533	ECUV1H750JCX	S.M.CAP	50V	75pF
C913	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF		C1534	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C914	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF		C1537	ECA0JM102GB	ELECT	6.3V	1nF
C915	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470pF		C1552	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C916	ECEA2EU220	ELECT	250V	22mF		C1554	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF

C1555	ECA0JM331GB	ELECT	6.3V	330pF	C1728	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1556	ECUV1H270JCX	S.M.CAP	50V	27pF	C1729	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1557	ECUV1H270JCX	S.M.CAP	50V	27pF	C1730	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1559	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	C1731	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1560	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	C1732	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1561	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1733	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1562	ECA0JM331GB	ELECT	6.3V	330pF	C1734	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1564	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1735	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1575	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1736	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1576	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1740	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C1577	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1801	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1579	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1802	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1580	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1803	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1583	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1804	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1584	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1805	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1585	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1806	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1586	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1807	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1588	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1808	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1590	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1809	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1591	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1810	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C1592	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1811	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1593	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1812	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1594	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1813	ECUV1H332KBX	S.M.CAP	50V	3.3nF
C1595	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1814	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1596	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1815	ECUV1H180JCX	S.M.CAP	50V	18pF
C1599	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1816	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF
C1601	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1817	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1602	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1818	ECUV1H331JCX	S.M.CAP	50V	330pF
C1603	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	C1819	ECUV1H331JCX	S.M.CAP	50V	330pF
C1604	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1820	ECUV1H680JCX	S.M.CAP	50V	68pF
C1605	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1821	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C1606	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1822	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C1607	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1823	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1608	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1824	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF
C1610	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1825	ECQB1H563K	FILM	50V	56nF
C1611	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	C1826	ECUV1H152KBX	S.M.CAP	50V	1.5pF
C1612	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1827	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1613	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1828	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF
C1614	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1829	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1615	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	C1840	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1616	ECUV1H152JCX	S.M.CAP	50V	1.5pF	C1843	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1617	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1845	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF
C1618	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1846	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1619	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1861	ECKC1H561J	CERAMIC	50V	560pF
C1620	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1862	ECKC1H561J	CERAMIC	50V	560pF
C1621	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1865	ECEA1CN470	ELECT	16V	47mF
C1622	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1881	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1625	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1882	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF
C1641	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1887	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF
C1642	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1888	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1701	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C1891	ECUV1H332KBX	S.M.CAP	50V	3.3nF
C1702	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1892	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10mF
C1703	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1894	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF
C1704	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1895	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF
C1705	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1896	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1706	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1897	ECA1AM330GB	ELECT	10V	33pF
C1707	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1901	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF
C1708	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1902	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF
C1709	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1903	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47pF
C1710	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C1904	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C1711	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	C2001	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF
C1712	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2002	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1713	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2003	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C1714	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2004	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C1721	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C2005	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C1722	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	C2006	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C1723	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2007	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C1724	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2008	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C1725	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2009	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C1726	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2010	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C1727	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C2011	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF

C2012	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	C2365	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7mF	
C2014	ECQM1H334J	FILM	50V	330nF	C2366	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C2017	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF	C3001	ECKC1H561J	CERAMIC	50V	560pF	
C2018	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF	C3002	ECKC1H561J	CERAMIC	50V	560pF	
C2019	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	C3101	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2020	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C3102	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2021	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C3103	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2022	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3mF	C3106	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2023	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF	C3107	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2024	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF	C3108	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2025	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	C3110	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2026	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	C3111	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C2027	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	C3112	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2028	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	C3113	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2029	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	C3114	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2030	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	C3115	ECEA1HNR47UB	ELECT	50V	0.47mF	
C2031	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C3116	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2032	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF	C3117	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2034	ECUV1H070DCX	S.M.CAP	50V	7pF	C3118	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2035	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF	C3119	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2036	ECUV1H100DCX	S.M.CAP	50V	10pF	C3120	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2037	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF	C3122	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2039	ECUV1H070DCX	S.M.CAP	50V	7pF	C3123	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2040	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF	C3125	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2041	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF	C3126	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2042	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	C3127	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2043	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF	C3128	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2044	ECUV1H030CPX	S.M.CAP	50V	30pF	C3129	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C2045	ECUV1H030CCX	S.M.CAP	50V	30pF	C3130	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7mF	
C2050	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	C3131	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF	
C2051	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	C3132	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2052	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	C3133	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2053	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	C3134	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2054	ECA1CM331B	ELECT	16V	330pF	C3135	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47mF	
C2055	ECA1CM331B	ELECT	16V	330pF	C3136	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2058	ECUV1H683ZFX	S.M.CAP	50V	68nF	C3137	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2059	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	C3138	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2060	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	C3139	ECUV1H222JCX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2061	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF	C3140	ECUV1H222JCX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2062	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF	C3144	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2301	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF	C3145	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2302	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22mF	C3147	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2303	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	C3148	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7mF	
C2304	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1mF	C3150	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7mF	
C2305	ECA1HM220GB	ELECT	50V	22pF	C3152	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2306	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF	C3153	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2307	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF	C3154	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2308	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	C3155	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2309	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF	C3156	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47mF	
C2310	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF	C3158	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C2311	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	C3159	ECUV1H121JCX	S.M.CAP	50V	120pF	
C2312	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF	C3160	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2313	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF	C3162	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470pF	
C2314	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10pF	C3163	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47mF	
C2315	ECUV1H562KBX	S.M.CAP	50V	5.6nF	C3164	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2316	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	C3165	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2317	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	C3167	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2318	ECUV1H050CCX	S.M.CAP	50V	5pF	C3168	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2319	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	C3169	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C2320	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	C3173	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47mF	
C2351	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	C3175	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2352	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470pF	C3177	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C2353	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7mF	C3180	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47mF	
C2354	ECKC1H102J	CERAMIC	50V	1000pF	C3181	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
C2355	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7mF	C3182	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C2356	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	C3183	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
C2360	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	C3184	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF	
C2361	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	C3185	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
C2362	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470pF	C3186	ECEA1HNR47UB	ELECT	50V	0.47mF	
C2363	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7mF	C3187	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	
C2364	ECKC1H102J	CERAMIC	50V	1000pF	C3188	ECEA1CN470	ELECT	16V	47mF	

C3189	ECEA1CN470	ELECT	16V	47mF	D571	FMV-3GULF027	DIODE
C3190	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47mF	D572	RU3NLFA1	DIODE
C3191	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	D573	1SS254T-77	DIODE
C3192	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF	D574	1SS252T-77	DIODE
C3193	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF	D575	1SS252T-77	DIODE
C3194	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47mF	D602	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
C3195	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF	D603	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
C3196	ECEA1CN330	ELECT	16V	33mF	D604	MA4062	DIODE
C3201	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	D706	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
C3202	ECUV1H473ZFX	S.M.CAP	50V	47nF	D707	MA188TA	DIODE
C3203	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF	D803	MTZJT-7711C	DIODE
C3204	ECUV1H473ZFX	S.M.CAP	50V	47nF	D806	TF361MALF3	DIODE
C3351	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	D807	RBV-608LF-B	DIODE
C3501	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF	D808	1SS254T-77	DIODE
C3502	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF	D809	ERA22-02V3	DIODE
C3503	ECEA1HKN010	ELECT	50V	1mF	D810	MA2160LFS	DIODE
C3504	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22mF	D812	MTZJT-775.6B	DIODE
C3510	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	D813	MA700TA5	DIODE
C3511	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	D814	AU01ZV0	DIODE
C3512	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D815	PC123FY2	DIODE
C3514	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D817	D5L60F4015	DIODE
C3515	ECA0JM331G	ELECT	6.3V	330pF	D818	TMPG10G3	DIODE
C3516	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D819	ERA81004V3	DIODE
C3521	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100pF	D820	MA4100	DIODE
C3522	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D821	EU02AV0	DIODE
C3801	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	D822	MTZJT-7718C	DIODE
C3802	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D845	1SS254T-77	DIODE
C3803	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470pF	D846	TVSS1WBS20	DIODE
C3807	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D847	ERA15-01V1	DIODE
C3808	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	D848	EU02	DIODE
C3809	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100pF	D849	FMGG26S	DIODE
C3810	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	D850	EU02	DIODE
C3812	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220pF	D851	FMGG2CS	DIODE
					D852	MA4091	DIODE
					D853	1SS254T-77	DIODE
					D854	1SS254T-77	DIODE
					D855	D10SC6MRL	DIODE
					D857	FML22SLF610	DIODE
					D860	1SS254T-77	DIODE
					D861	MTZJT-7713B	DIODE
					D901	1SS254T-77	DIODE
					D902	1SS254T-77	DIODE
					D903	1SS254T-77	DIODE
					D1051	LN81RPHL	DIODE
					D1052	AU01V0	DIODE
					D1053	AU01V0	DIODE
					D1054	AU01V0	DIODE
					D1055	AU01V0	DIODE
					D1056	AU01V0	DIODE
					D1057	AU01V0	DIODE
					D1102	MA4051	DIODE
					D1107	MTZJT-775.6A	DIODE
					D1108	1SS254T-77	DIODE
					D1109	1SS254T-77	DIODE
					D1113	MA4051	DIODE
					D1552	1SS355TE-17	DIODE
					D1824	MA4051	DIODE
					D2005	MA723TA5	DIODE
					D2006	MA723TA5	DIODE
					D2301	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
					D2302	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
					D2303	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
					D2304	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
					D3101	UDZTE-1712B	DIODE
					D3102	UDZTE-1712B	DIODE
					D3103	UDZTE-1712B	DIODE
					D3104	UDZTE-1712B	DIODE
					D3105	UDZTE-1712B	DIODE
					D3107	UDZTE-1712B	DIODE
					D3108	UDZTE-1712B	DIODE
					D3109	UDZTE-1712B	DIODE

DIODES

D001	MA4020	DIODE
D002	MA4020	DIODE
D103	BA582	DIODE
D104	BA582	DIODE
D251	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D252	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D253	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D254	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D351	ERA15-04V3	COIL
D352	ERA15-04V3	COIL
D361	ERA15-04V3	COIL
D362	ERA15-04V3	COIL
D371	ERA15-04V3	COIL
D372	ERA15-04V3	COIL
D387	MA2160LFS	DIODE
D401	MA167TA5	DIODE
D451	MA4056	DIODE
D452	MA2330-ALF	DIODE
D453	TVSEM01ZV0	DIODE
D457	1SS252T-77	DIODE
D502	1SS254T-77	DIODE
D503	EU02	DIODE
D504	EU02	DIODE
D531	1SS254T-77	DIODE
D532	1SS254T-77	DIODE
D533	1SS254T-77	DIODE
D551	EU02	DIODE
D556	AU02V0	DIODE
D557	ERC91-02J5	DIODE
D558	AU02V0	DIODE
D559	MTZJT-7736A	DIODE
D560	1SS252T-77	DIODE
D561	1SS254T-77	DIODE
D562	ERB0615	DIODE TYPD0753VAG

D3110	UDZTE-1712B	DIODE
D3111	UDZTE-1712B	DIODE
D3112	UDZTE-1712B	DIODE
D3115	UDZTE-1712B	DIODE
D3117	UDZTE-1712B	DIODE
D3120	1SS355TE-17	DIODE
D3121	1SS355TE-17	DIODE
D3351	1SS254T-77	DIODE
D3501	MA4030	DIODE
D3801	MA4043	DIODE
D3802	MA4075	DIODE
D3803	ERA81004V3	DIODE
D3805	MA4091	DIODE
D3806	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D3807	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77

FUSES

F531	TR5-T1000	FUSE
F801	XBA2C50TH15	FUSE
F845	TR5-T2000	FUSE
F846	TR5-T1250	FUSE
F8011	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8012	EYF52BC	FUSE HOLDER

INTEGRATED CIRCUITS

IC101	TDA9814TV3	VIF
IC1051	RPM-637CBRS1	LED RECEIVER
IC1101	SDA30C164-2	MICRO PROCESSOR
IC1102	S-80745AL-Z	RESET
IC1103	MN1280R	RESET
IC1104	X24C160301QU	EAROM
IC1105	27C2001C01AA	EPROM
IC1301	SAA4961	COMB FILTER
IC1551	SN74F04DR	CLOCK BUFFER
IC1552	SDA9257	CLOCK GENERATOR
IC1581	SDA9205-2GEG	A/D CONVERTER
IC1601	UPD93213GF	DFU
IC1602	SDA9280GEG	VISUAL PROCESSOR
IC1701	MB87D202A	VIDEO PROCESSOR
IC1721	SDA9251-2XGE	RAM
IC1722	SDA9251-2XGE	RAM
IC1723	SDA9251-2XGE	RAM
IC1724	SDA9251-2XGE	RAM
IC1725	SDA9251-2XGE	RAM
IC1726	SDA9251-2XGE	RAM
IC1727	SDA9251-2XGE	RAM
IC1801	TDA9143-N1	COLOUR DECODER
IC1802	TDA4665-V4	DELAY LINE
IC1803	SDA9187-2XGE	A/D CONVERTER
IC1841	SDA9189XGEG	PIP PROCESSOR
IC1901	LA6515	EARTH CORRECTION
IC2001	MSP3410BPPF7	AUDIO PROCESSOR
IC2301	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER
IC2302	BA15218	DIODE
IC251	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER
IC252	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER
IC3101	TEA6420	AUDIO SWITCH
IC3102	TEA6415C	VIDEO SWITCH
IC3501	SDA5273S	MEGA TEXT
IC3502	M514256B70RS	DRAM
IC351	TDA6111	RED OUTPUT
IC361	TDA6111	GREEN OUTPUT
IC371	TDA6111	BLUE OUTPUT
IC3801	AN7808LB	8V REGULATOR
IC3803	AN7805LB	5V REGULATOR
IC3804	AN7809FLB	9V REGULATOR
IC3805	AN78L08TA	8V REGULATOR

IC401	TDA9151-B	DEFLECTION CONTROL
IC451	TDA8350Q-N4	VERTICAL OUTPUT
IC601	TDA9143-N1	COLOUR DECODER
IC602	TDA4665-V4	DELAY LINE
IC603	TDA4780	RGB VIDEO PROCESSOR
IC801	AN8029	POWER SUPPLY
IC845	SE140N	ERROR AMPLIFIER
IC851	TL431ACLPM	COIL
IC852	TL431ACLPM	COIL

TERMINALS AND LINKS

JA1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA5	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA6	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA7	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA8	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JK3001	TJB16656	A.V.TERMINAL			
JSB3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE010	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE011	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE012	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE015	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE018	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE019	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE02	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE020	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE021	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE022	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE023	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE024	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE025	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE028	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE042	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE050	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE056	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE057	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE058	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE062	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE064	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSE09	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF001	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF002	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF004	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF005	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF015	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF026	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF038	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF040	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF041	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF045	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF046	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF049	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF050	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF054	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF056	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF059	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF061	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSF062	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG001	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG002	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG011	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG024	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG025	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG026	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG027	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG028	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W

JSG071	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG073	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSG075	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSH004	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSH005	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSH01	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSH010	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
JSH02	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W

COILS

LC1503	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1507	EXCEMT103DTM	COIL
LC1508	EXCEMT103DTM	COIL
LC1509	EXCEMT103DTM	COIL
LC1510	EXCEMT103DTM	COIL
LC1601	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1602	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1603	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1609	ELKTR560BA	DELAY LINE
LC1854	ELKTR391CA	DELAY LINE
L002	TLT047K991R	COIL
L004	TLT047K991R	COIL
L005	TLT047K991R	COIL
L102	TLT056K991R	COIL
L103	EQV7EN203B	COIL
L105	ELESNR22MA	COIL
L106	TLT102K991R	COIL
L107	ELESNR22MA	COIL
L108	ELESNR22MA	COIL
L109	EIL7EN015Q	COIL
L110	EIL7EN015Q	COIL
L252	EXCELSA35T	COIL
L253	EXCELSA35T	COIL
L254	EXCELSA35T	COIL
L255	EXCELSA35T	COIL
L351	SDL5000	DELAY LINE
L352	EXCELD35V	COIL
L353	TLT150K991R	COIL
L361	SDL5000	DELAY LINE
L362	EXCELD35V	COIL
L363	TLT150K991R	COIL
L371	SDL5000	DELAY LINE
L372	EXCELD35V	COIL
L373	TLT150K991R	COIL
L381	TLT220K991R	COIL
L401	EXCELD35V	COIL
L402	EXCELD35C	COIL
L451	EXCELD35V	COIL
L552	EXCELSA35T	COIL
L553	EXCELSA35T	COIL
L554	EXCELD35V	COIL
L555	EXCELD35C	COIL
L571	ELC18B801L	COIL
L572	ELHKL8025B	COIL
L573	ELHKL8028B	COIL
L575	ELC18B331E	COIL
L576	ELC08D101E	COIL
L601	TLT047K991R	COIL
L602	TLT047K991R	COIL
L603	TLT047K991R	COIL
L801	ELF18D486D	COIL
L802	ELF18D486D	COIL
L807	ELF18D856A	COIL
L808	EXCELSA35T	COIL
L809	EXCELD35C	COIL
L810	EXCELSA39V	COIL
L811	EXCELSA39V	COIL
L812	EXCELD35V	COIL
L813	EXCELD35V	COIL

L817	EXCELD35V	COIL			
L845	EXCELSA35T	COIL			
L847	EXCELSA35B	COIL			
L848	EXCELSA35T	COIL			
L850	EXCELSA35T	COIL			
L851	EXCELSA35B	COIL			
L854	ELEIE150KA	COIL			
L856	EXCELSA35T	COIL			
L859	EXCELSA35T	COIL			
L860	EXCELSA35T	COIL			
L861	EXCELSA35T	COIL			
L862	EXCELSA35T	COIL			
L1102	EXCELD35V	COIL			
L1103	EXCELD35V	COIL			
L1104	EXCELSA35T	COIL			
L1105	ELEXT4R7KA	COIL			
L1301	TLT330K991R	COIL			
L1302	TLT100K991R	COIL			
L1303	TLT101K991R	COIL			
L1304	TLT100K991R	COIL			
L1306	TLT101K991R	COIL			
L1307	ERD25TC0T	CARBON	0.25W	10%	0W
L1501	EXCELD35V	COIL			
L1502	TLT033K991R	COIL			
L1503	TLT033K991R	COIL			
L1504	TLT033K991R	COIL			
L1552	EXCELD35V	COIL			
L1553	EXCELD35V	COIL			
L1575	EXCELD35V	COIL			
L1576	EXCELD35V	COIL			
L1601	EXCELD35V	COIL			
L1602	EXCELD35V	COIL			
L1603	TLT100K991R	COIL			
L1604	TLT100K991R	COIL			
L1605	TLT100K991R	COIL			
L1606	TLT100K991R	COIL			
L1607	EXCELD35V	COIL			
L1641	EXCELD35V	COIL			
L1701	EXCELD35V	COIL			
L1721	EXCELD35V	COIL			
L1722	EXCELD35V	COIL			
L1801	TLT150K991R	COIL			
L1802	TLT150K991R	COIL			
L1803	ERDS2TY0T	CARBON	0.25W	10%	0W
L1804	EXCELD35V	COIL			
L1810	TLT470K991R	COIL			
L1812	TLT150K991R	COIL			
L1841	TLT150K991R	COIL			
L1901	EXCELD25V	COIL			
L2001	TLT047K991R	COIL			
L2002	TLT100K991R	COIL			
L2003	EXCELD35V	COIL			
L2004	TLT068K991R	COIL			
L2005	TLT068K991R	COIL			
L2303	EXCELD35V	COIL			
L2319	TLS159054E	COIL			
L2320	TLS159054E	COIL			
L2351	ELEBR6R8KA	COIL			
L2361	ELEBR6R8KA	COIL			
L3001	ELEBR6R8KA	COIL			
L3002	ELEBR6R8KA	COIL			
L3003	ELEBR470KA	COIL			
L3101	ELEMV1R5MA	COIL			
L3102	ELEMV1R5MA	COIL			
L3103	ELEMV1R5MA	COIL			
L3104	ELEMV1R5MA	COIL			
L3107	ELEMV1R5MA	COIL			
L3108	ELEMV1R5MA	COIL			
L3109	ELEMV1R5MA	COIL			
L3110	ELEMV1R5MA	COIL			
L3111	ELEMV1R5MA	COIL			

L3112	ELEMV1R5MA	COIL
L3113	ELEMV1R5MA	COIL
L3114	ELEMV1R5MA	COIL
L3503	EXCELD35V	COIL
L3507	EXCELD35V	COIL
L3509	EXCELD35V	COIL
L3511	TLT100K991R	COIL

TRANSISTORS

Q008	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q101	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q102	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q103	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q104	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q105	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q106	BF370-126	TRANSISTOR
Q107	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q108	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q109	BC860B	TRANSISTOR
Q251	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q252	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q401	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q502	2SC2925STA	TRANSISTOR
Q531	BC547B	TRANSISTOR
Q532	BC547B	TRANSISTOR
Q533	BC547B	TRANSISTOR
Q535	BC547B	TRANSISTOR
Q551	BC547B	TRANSISTOR
Q552	2SC5144LBMA1	TRANSISTOR
Q553	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q554	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q572	BC547B	TRANSISTOR
Q573	BC557B	TRANSISTOR
Q574	2SD1265AOPLB	TRANSISTOR
Q601	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q602	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q603	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q604	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q605	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q607	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q608	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q609	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q610	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q611	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q612	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q801	2SK1489MAT	TRANSISTOR
Q803	2SD965-R	TRANSISTOR
Q804	2SA719-TA	TRANSISTOR
Q845	2SA684R	TRANSISTOR
Q846	BC547B	TRANSISTOR
Q847	BC557B	TRANSISTOR
Q848	BC547B	TRANSISTOR
Q849	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q850	2SD1474PLB	TRANSISTOR
Q851	BC547B	TRANSISTOR
Q852	BC547B	TRANSISTOR
Q901	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q902	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q903	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q904	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q905	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q906	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q907	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q1052	BC557B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1102	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1103	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX

Q1106	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1107	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1108	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1112	2SC3757QRTX	TRANSISTOR
Q1191	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1301	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1303	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1304	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1501	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1502	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1503	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1575	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1642	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1643	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1644	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1647	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1648	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1649	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1803	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1879	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1880	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1881	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2001	BC860B	TRANSISTOR
Q2002	BC860B	TRANSISTOR
Q2003	BC860B	TRANSISTOR
Q2004	BC860B	TRANSISTOR
Q2006	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2007	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2301	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2302	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2351	BC547B	TRANSISTOR
Q2352	BC547B	TRANSISTOR
Q2353	BC557B	TRANSISTOR
Q2361	BC547B	TRANSISTOR
Q2362	BC547B	TRANSISTOR
Q2363	BC557B	TRANSISTOR
Q3101	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3102	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3103	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3104	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3105	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3106	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3107	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q3108	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3109	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3110	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3113	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3114	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3115	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q3201	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3351	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3352	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q3501	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3502	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3503	2SC3130TX	TRANSISTOR
Q3801	2SD1474PLB	TRANSISTOR

RESISTOR

RL571	TSEH8012	RELAY
RL806	TSE1885-1	TRANSISTOR
R003	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KW
R006	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB 0.1W 5% 39KW
R011	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100W
R012	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100W
R101	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KW
R102	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100W
R103	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KW
R104	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0W
R105	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330W

R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68W	R359	ERJ6GEYJ334	S.M.CARB	0.1W	5%	330KW	
R107	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW	R360	ERDS1TJ103	CARBON	0.5W	5%	10KW	
R109	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R361	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R110	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R362	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R111	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R364	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R113	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R365	ERG2FJ823	METAL	2W	5%	82KW	▲
R115	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W	R366	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	
R117	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68KW	R367	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2W	
R118	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R368	ERDS1TJ821	CARBON	0.5W	5%	820W	
R119	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R369	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	
R120	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R370	ERQ1CJP1R0	FUSIBLE	1W	5%	1RW	▲
R121	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R371	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R122	EVNDXAA03B24	CONTROL			20KW	R372	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R123	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R374	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R124	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R375	ERG2FJ823	METAL	2W	5%	82KW	▲
R125	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R376	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	
R126	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R377	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2W	
R127	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KW	R378	ERDS1TJ821	CARBON	0.5W	5%	820W	
R128	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180W	R379	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	
R130	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R380	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W	
R132	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2W	R381	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W	
R133	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2W	R383	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W	
R134	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R384	ERQ12HJ101	FUSIBLE	0.5W	5%	100W	▲
R135	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R390	ERDS1TJ184	CARBON	0.5W	5%	180K	
R136	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2W	R401	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	
R137	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R402	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3W	
R138	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2W	R403	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9W	
R139	ERJ6GEYJ154	S.M.CARB	0.1W	5%	150KW	R406	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KW	
R140	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270W	R407	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	
R141	ERJ6GEYJ330	S.M.CARB	0.1W	5%	33W	R408	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	
R143	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW	R409	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	
R144	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W	R410	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W	
R145	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R411	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW	
R146	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R412	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	
R147	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2W	R451	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3KW	
R148	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KW	R452	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KW	
R149	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8W	R453	ERG2FJ121	METAL	2W	5%	120W	▲
R150	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W	R454	ERX12SJ1R0	RESISTOR	12W	5%	1RW	
R151	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R455	ERX12SJ1R2	RESISTOR	12W	5%	1R2W	
R152	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R456	ERDS1TJ220	CARBON	0.5W	5%	22W	
R154	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R457	ERDS1TJ223	CARBON	0.5W	5%	22KW	
R156	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R458	ERDS1TJ392	CARBON	0.5W	5%	3K9W	
R157	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R459	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KW	
R159	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5%	15KW	R460	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	
R251	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB	0.125W	5%	2R2W	R461	ERJ6GEYJ184	S.M.CARB	0.1W	5%	180KW	
R252	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R504	ERD25TJ271	CARBON	0.25W	5%	270W	
R253	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW	R505	ERG3SJS330	METAL	3W	5%	33W	▲
R254	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R506	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5W	
R255	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R507	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5W	
R256	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R531	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R257	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R532	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R258	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R533	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KW	
R259	ERG3SJ102	METAL	3W	5%	1.0KW	R534	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KW	
R260	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB	0.125W	5%	2R2W	R535	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7W	
R261	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R536	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R262	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R539	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R263	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R540	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5%	18KW	
R264	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R541	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	
R265	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R542	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R266	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R543	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W	
R267	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W	R547	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R268	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W	R551	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R269	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW	R552	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KW	
R270	ERG3SJ102	METAL	3W	5%	1.0KW	R553	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	
R351	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R554	ERX3SJSR27H	RESISTOR	3W	5%	R27W	
R352	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R555	ERO25CKF2802	METAL	25W	1%	28KW	▲
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R556	ERO50PKF2802	METAL	50W	1%	28KW	▲
R355	ERG2FJ823	METAL	2W	5%	82KW	R557	ERO25CKF6492	METAL	25W	1%	65KW	▲
R356	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R558	ERO50PKF4532	METAL	50W	1%	45KW	▲
R357	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2W	R559	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1%	10KW	▲
R358	ERDS1TJ821	CARBON	0.5W	5%	820W	R560	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W	

R562	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KW	R659	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R564	ERDS1TJ394	CARBON	0.5W	5%	390KW	R660	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R565	ERQ14AJW2R2	FUSIBLE	14W	5%	2R2W	R661	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R566	ERDS1TJ183	CARBON	0.5W	5%	18KW	R662	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0W
R567	ERG2ANJ223	METAL	2W	5%	22KW	R664	ERC14GJ206	SOLID	14W	5%	20MW
R568	ERQ12HJ330	METAL	0.5W	5%	33W	R665	ERC14GJ206	SOLID	14W	5%	20MW
R569	ERDS1TJ120	CARBON	0.5W	5%	12W	R711	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220KW
R570	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	R712	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW
R571	ERX3FJ2R7H	RESISTOR	3W	5%	2R7W	R714	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8W
R572	ERG3FJ821	METAL	3W	5%	820W	R715	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R574	ERG3FJ151	METAL	3W	5%	150W	R716	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R577	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KW	R717	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R578	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5%	15KW	R718	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R579	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5%	270KW	R753	ERD25TJ333	CARBON	0.25W	5%	33KW
R580	ERD25TJ563	CARBON	0.25W	5%	56KW	R805	232266296706	THERMISTOR			
R581	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KW	R806	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W
R582	ERD25TJ225	CARBON	0.25W	5%	2M2W	R807	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KW
R583	ERD25TJ225	CARBON	0.25W	5%	2M2W	R809	ERF10ZK4R7	WOUND	10W	5%	4R7W
R584	ERD25TJ152	CARBON	0.25W	5%	1K5W	R810	ERD25TJ223	CARBON	0.25W	5%	22KW
R585	TSF19201	FS LINK				R811	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW
R587	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W	R812	ERD25TJ681	CARBON	0.25W	5%	680W
R588	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W	R814	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3W
R589	ERDS1TJ100	CARBON	0.5W	5%	10W	R815	ERD25TJ150	CARBON	0.25W	5%	15W
R591	ERF2AKR15	WIRE	2W	10%	R15W	R816	ERDS1TJ470	CARBON	0.5W	5%	47W
R601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R818	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330W
R602	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R820	ERG3FJ223	METAL	3W	5%	22KW
R603	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R821	ERG3FJ223	METAL	3W	5%	22KW
R604	ERJ6GEYJ750V	S.M.CARB	0.1W	5%	75W	R822	ERD25TJ391	CARBON	0.25W	5%	390W
R605	ERJ6GEYJ750V	S.M.CARB	0.1W	5%	75W	R823	ERX2SJR22	RESISTOR	2W	5%	R22W
R606	ERJ6GEYJ750V	S.M.CARB	0.1W	5%	75W	R824	ERX2SJR22	RESISTOR	2W	5%	R22W
R609	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R825	ERX2SJR22	RESISTOR	2W	5%	R22W
R610	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	5%	82KW	R827	ERDS1FJ100	CARBON	0.5W	5%	10W
R612	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9W	R828	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW
R613	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9W	R829	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470W
R615	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	5%	82KW	R831	ERD75TAJ825	CARBON	0.75W	5%	8M2W
R616	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R832	ERG1SJ331	METAL	1W	5%	330W
R617	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R835	ERD25TJ220	CARBON	0.25W	5%	22W
R618	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W	R836	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10W
R619	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R837	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5%	15KW
R620	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R838	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW
R621	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R847	ERQ1CKPR68	FUSIBLE	1W	5%	R68W
R624	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R853	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1%	10KW
R625	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KW	R854	ERDS1TJ153	CARBON	0.5W	5%	15KW
R626	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R855	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7W
R627	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W	R856	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KW
R628	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R858	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1%	10KW
R629	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R862	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7W
R630	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R863	ERG3FJ470	METAL	3W	5%	47W
R632	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KW	R864	ERDS1TJ103	CARBON	0.5W	5%	10KW
R633	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R865	ERG3FJ470	METAL	3W	5%	47W
R634	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W	R867	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW
R635	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R870	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W
R636	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R873	ERDS1TJ2R2	CARBON	0.5W	5%	2.2W
R637	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R876	ERD25TJ562	CARBON	0.25W	5%	5K6W
R639	EVNDXAA03B32	CONTROL			300W	R877	ERO25CKF1022	METAL	25W	1%	10KW
R640	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R878	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1%	10KW
R643	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R883	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW
R644	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R885	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW
R645	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270W	R886	ERF10ZK4R7	WOUND	10W	5%	4R7W
R646	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R888	ERDS1TJ393	CARBON	0.5W	5%	39KW
R647	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R889	ERD25TJ392	CARBON	0.25W	5%	3K9W
R648	ERJ6GEYJ150	S.M.CARB	0.1W	5%	15W	R890	ERX3SJR56	RESISTOR	3W	5%	R56W
R649	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R891	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW
R651	ERJ6GEYJ225	SM.CARB	0.125W	5%	2.2MW	R892	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W
R652	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R894	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W
R653	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R905	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W
R654	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R906	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KW
R655	ERJ6GEYJ243	SM.CARB	0.125W	5%	24KW	R907	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2W
R656	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R908	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R657	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R909	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R658	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R910	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W

R911	ERD25TJ561	CARBON	0.25W	5%	560W		R1145	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R913	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KW		R1149	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KW
R914	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W		R1150	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R915	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8W		R1151	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R916	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W		R1152	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R918	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1153	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R919	ERQ14AJW390	FUSIBLE	14W	5%	39W	▲	R1154	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R920	ERQ14AJW390	FUSIBLE	14W	5%	39W	▲	R1156	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8W
R922	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KW		R1163	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W
R923	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KW		R1164	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R924	ERDS1FYJ390	CARBON	0.5W	5%	39W	▲	R1169	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R925	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W		R1170	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3W
R926	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W		R1171	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8W
R927	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2W		R1172	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W
R928	ERD25TJ2R7	CARBON	0.25W	5%	2R7W		R1174	ERDS1TJ561	CARBON	0.5W	5%	560W
R929	ERDS1FYJ471	CARBON	0.5W	5%	470W	▲	R1182	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R930	ERD25TJ2R7	CARBON	0.25W	5%	2R7W		R1183	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R931	ERDS1FYJ390	CARBON	0.5W	5%	39W	▲	R1184	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R932	ERDS1FYJ101	CARBON	0.5W	5%	100W	▲	R1185	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R933	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1186	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R934	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W		R1188	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R935	ERQ14AJW3R9	FUSIBLE	14W	5%	3R9W	▲	R1190	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R936	ERQ1CJP102	METAL	1W	5%	1KW	▲	R1191	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R937	ERQ14AJW100	METAL	0.25W	5%	10W	▲	R1192	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R938	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2W		R1193	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R940	ERD25TJ3R3	CARBON	0.25W	5%	3R3W		R1194	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R941	ERD25TJ3R3	CARBON	0.25W	5%	3R3W		R1301	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R1054	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W		R1302	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9W
R1057	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W		R1305	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W
R1058	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470W		R1306	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1059	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW		R1307	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W
R1061	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW		R1308	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5%	1MW
R1062	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W		R1313	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1063	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2W		R1315	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1064	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3W		R1317	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180W
R1065	ERD25TJ512	CARBON	0.25W	5%	5K1W		R1318	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180W
R1066	ERD25TJ912	CARBON	0.25W	5%	9K1W		R1319	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1101	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1320	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R1102	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1321	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R1103	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1322	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R1104	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1323	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R1105	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1324	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R1106	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1325	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1107	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1326	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1108	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1327	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R1111	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1328	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R1112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1329	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1113	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1337	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W
R1116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1340	ERD25TJ272	CARBON	0.25W	5%	2K7W
R1117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1501	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W
R1118	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1502	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W
R1119	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1504	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W
R1120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1507	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7W
R1121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1508	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W
R1122	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1510	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1123	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W		R1511	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7W
R1124	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW		R1513	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7W
R1125	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW		R1515	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R1126	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1516	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R1127	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W		R1517	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R1128	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W		R1518	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1129	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W		R1519	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1133	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW		R1520	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1134	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW		R1523	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1135	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W		R1550	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W
R1136	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W		R1551	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18W
R1137	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W		R1552	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W
R1138	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW		R1554	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18W
R1142	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW		R1555	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W
R1143	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9W		R1560	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1144	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW		R1561	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W

R1562	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R1809	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R1563	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18W	R1810	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R1568	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W	R1811	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W
R1570	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R1814	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1572	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W	R1815	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W
R1575	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W	R1816	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W
R1576	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820W	R1817	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1577	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W	R1818	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1578	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W	R1819	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1581	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W	R1820	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1605	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R1821	ERQ14AJ221	FUSIBLE	14W	5%	220W
R1606	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R1823	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KW
R1608	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W	R1833	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1620	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W	R1834	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1621	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R1835	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R1622	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R1839	ERJ6GEYJ225	SM.CARB	0.125W	5%	2.2MW
R1624	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R1841	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8W
R1625	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270W	R1842	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W
R1626	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W	R1843	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W
R1627	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8W	R1844	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W
R1628	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R1860	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1629	ERJ6GEYJ201	S.M.CARB	0.1W	5%	200W	R1861	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1630	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180W	R1862	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R1631	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R1863	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R1632	ERJ6GEYJ133	SM.CARB	0.125W	5%	13KW	R1864	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R1633	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R1866	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1634	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R1867	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W
R1641	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1868	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1643	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R1870	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1644	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1873	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1646	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W	R1874	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1647	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R1875	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1648	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1877	ERC14GJ206	SOLID	14W	5%	20MW
R1649	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1878	ERC14GJ206	SOLID	14W	5%	20MW
R1650	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1879	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1652	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R1880	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1653	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1881	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1654	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1882	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1656	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R1883	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1659	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1884	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1662	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1896	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1666	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R1897	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1667	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1898	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1668	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56W	R1899	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2W
R1679	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KW	R1901	ERD25TJ110	CARBON	0.25W	5%	11W
R1680	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R1902	ERD25TJ110	CARBON	0.25W	5%	11W
R1681	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R1903	ERD25TJ154	CARBON	0.25W	5%	150KW
R1682	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R1904	ERD25TJ154	CARBON	0.25W	5%	150KW
R1683	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W	R1905	ERD25TJ154	CARBON	0.25W	5%	150KW
R1688	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W	R1906	ERD25TJ753	CARBON	0.25W	5%	75KW
R1701	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18W	R1908	ERD25TJ682	CARBON	0.25W	5%	6K8W
R1703	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R1909	ERD25TJ362	CARBON	0.25W	5%	3.6KW
R1704	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R2001	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KW
R1705	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KW	R2004	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R1706	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KW	R2005	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1707	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18W	R2006	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1710	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18W	R2007	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KW
R1713	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W	R2008	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1716	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R2009	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R1724	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270W	R2010	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1730	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W	R2011	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R1777	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270W	R2012	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R1778	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W	R2013	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R1801	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R2014	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1802	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R2015	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R1803	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R2016	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1804	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R2017	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R1805	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W	R2018	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1806	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	5%	82KW	R2019	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R1807	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W	R2020	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W
R1808	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W	R2021	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW

R2022	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R3125	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R2023	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R3126	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R2025	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW	R3127	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R2026	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W	R3128	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R2027	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R3129	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R2038	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W	R3130	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W
R2039	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R3131	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W
R2044	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R3132	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R2045	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R3133	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2301	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB	0.125W	5%	2R2W	R3134	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2302	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KW	R3135	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2303	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R3136	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2304	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W	R3137	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R2305	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW	R3138	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R2306	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R3139	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2307	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W	R3140	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2308	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R3141	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2309	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3142	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2310	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R3143	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R2311	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KW	R3144	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2312	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KW	R3145	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2313	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R3146	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R2314	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3147	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R2315	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3148	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R2316	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R3149	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R2317	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R3150	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R2318	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W	R3151	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R2319	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3152	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2320	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KW	R3153	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2322	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W	R3154	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R2351	ERQ14AJW100	METAL	0.25W	5%	10W	R3156	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R2352	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W	R3157	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W
R2353	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W	R3158	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R2354	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KW	R3159	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W
R2355	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3160	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KW
R2356	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3161	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120W
R2357	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3162	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R2358	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3163	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R2359	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	R3164	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8W
R2360	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5%	18KW	R3165	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R2361	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10W	R3166	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2W
R2371	ERQ14AJW100	METAL	0.25W	5%	10W	R3167	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R2372	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W	R3168	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R2373	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100W	R3169	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R2374	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KW	R3170	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2W
R2375	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3171	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW
R2376	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3172	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W
R2377	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3173	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560W
R2378	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KW	R3174	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W
R2379	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KW	R3175	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6W
R2380	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5%	18KW	R3178	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R2381	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10W	R3180	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3006	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W	R3182	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3101	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R3184	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3102	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R3185	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3107	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3186	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3108	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3187	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3109	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W	R3188	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3110	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W	R3192	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3111	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R3193	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3112	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW	R3194	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R3114	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W	R3195	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R3115	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3196	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R3117	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW	R3197	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R3118	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680W	R3198	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R3119	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R3199	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47W
R3120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R3200	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R3121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W	R3201	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3W
R3122	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R3202	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3W
R3123	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW	R3205	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R3124	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W	R3206	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW

R3207	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R3208	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3209	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3210	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W
R3211	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5W
R3212	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW
R3213	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3214	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3215	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R3216	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68W
R3217	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R3218	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R3219	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KW
R3220	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3221	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3222	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68W
R3223	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R3224	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75W
R3225	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R3226	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3227	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3228	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68W
R3229	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3230	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R3231	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10W
R3232	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7W
R3233	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330W
R3236	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R3237	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KW
R3238	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3239	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KW
R3240	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KW
R3351	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W
R3352	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R3353	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5%	470KW
R3354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R3355	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R3501	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W
R3502	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3503	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R3505	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W
R3506	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10W
R3507	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R3508	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150W
R3509	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R3513	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R3514	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R3515	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470W
R3516	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7W
R3517	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KW
R3518	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3520	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W

R3521	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3522	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3523	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0W
R3526	ERD25TC0T	CARBON	0.25W	10%	0W
R3531	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W
R3532	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390W
R3534	ERD25TJ181	CARBON	0.25W	5%	180W
R3802	ERG3FJ100	METAL	3W	5%	10W
R3803	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220W
R3804	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100W

SWITCHES


S801	ESB91232A	SWITCH	
S1051	EVQ23405R	SWITCH	
S1052	EVQ23405R	SWITCH	
S1053	EVQ23405R	SWITCH	
S1054	EVQ23405R	SWITCH	
S1055	EVQ23405R	SWITCH	


TRANSFORMERS


T501	TLHA003	TRANSFORMER	
T551	ZTFH65011A	F.B.T.	
T801	ETP35KAN615U	TRANSFORMER	
T802	ETS49AH137ND	TRANSFORMER	
T803	ETQ19K55AY	TRANSFORMER	



FILTERS

X101	EFCT6504BF	FILTER	
X102	EFCS5M7MW3	CERAMIC FILTER	
X103	EFCS6R0MW5	FILTER	
X104	K3953-M100	SAW FILTER	
X105	L9454M	SAW FILTER	
X106	EFCV3195T6	CERAMIC FILTER	
X107	EFCT7004BF	CERAMIC FILTER	
X109	EFCV4045T4	CERAMIC FILTER	
X601	TSSA024	CRYSTAL	
X602	TSSA025	CRYSTAL	
X1101	TAF10020	CRYSTAL	
X1551	TSSA009	CRYSTAL	
X1815	TSSA024	CRYSTAL	
X1816	TSSA025	CRYSTAL	
X1841	TSSA009	CRYSTAL	
X2001	TSS4004-B	CRYSTAL	
X3501	TSSA009	CRYSTAL	













Y TNPA0292






















TNP A0317


① (B2)


SEE REVERSE FOR ORDER NO.

















TNPA0297

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

(G) 1

REF NO. 1...SERIES

